

BATTERIDRIVET KODLÅS FÖR VILLAN/LÄGENHETEN



R-FORCE

Montera själv, allt för montaget ingår. Gör ingen åverkan på dörren.

Problemet med olåsta dörrar är stort. Exempelvis villan/lägenheten där man vill ha låst när man går ut på tomten eller till tvättstugan. Lösningen på problemen är R-FORCE.

RCO
SECURITY

PATENTSÖKT

R-FORCE är ett batteridrivet kodlås som lätt kan monteras på alla typer av inner- och ytterdörrar. Den ser till att dörren på ett enkelt sätt alltid är låst.

R-FORCE bygger på principen att frikoppla handtaget. Med giltig kod kopplas handtaget in en inställbar tid.

Vid montage på ytterdörr ska batteridosan användas. Den monteras på insidan av dörren i uppvärmt utrymme.

R-FORCE får inte förväxlas med eller ersätta ett konventionellt sätt att låsa med säkerhetslås. För hög säkerhet komplettera alltid med säkerhetslås.

Allt som behövs för att montera R-FORCE ingår i paketet



- 1 st R-FORCE.
- 1 st Cylinderplatta. Cylinderplattan går att vända så att R-FORCE på detta sätt kan användas till både modullås och innerdörrlås.
- 1 st Cylinderförlängare.
- 6 st förlängare till låscylinder, cylinderring samt dörrtrycke.
- 1 st tryckespinne.
- 1 st tryckesfjäder.
- I villapaketet ingår 1 st Batteridos BA-1

R-Force passar direkt till följande låstyper



Modullås

(Cylinderplattan vänds med hålet uppåt).

ASSA 560, 562, 564, 565, 2000, 2002, 8561, 8562.



Innerdörrlås

(Cylinderplattan vänds med hålet nedåt).

Björkbo 9456, 4570, 4190.

Enheten bör ej utsättas för regn.	
Färg:	Vit eller silver.
Material:	Kåpa i zink.
Matningsspänning:	2 st 9V alkaliskt batteri 6LR61 (550mAh/st).
Livslängd batteri:	40 månader vid 50 passager/dygn och 34 månader vid 100 passager/dygn. Värdena avser färskas batterier, då batterier som lagrats länge får en viss självurladdning.
Batteribyte:	Det är bara att lossa de två skruvarna som håller cylinderringen eller batteridosans lock. Därefter kommer man åt batteriet. Till skillnad mot andra batteridrivna kodlås behöver man alltså inte montera loss kodlåset vid batteribyte. Kodlåset indikerar när det är dags att byta batteri. Reservkraft finns för ett antal öppningar innan batteribyte.
Temperaturområde:	+10°C – +50°C. För inomhusmontage. - 30°C – +50°C. Vid montage tillsammans med batteridosan.
Mått mm (BxHxD):	R-Force 66x266x41. Batteridosan 55x127x23.
Antal koder	8 st, 3–6 siffriga.
Öppningstid	1–30 sekunder.

Säljs av El, lås och larmföretag.

Ring för info om lämplig återförsäljare, 08-546 560 10. Se mer på www.rco.se

RCO Security AB

Box 705 • 176 27 Järfälla

Växel: 08-546 560 00 • Order: 08-546 560 10 • Service: 08-546 560 50 • Fax: 08-546 560 99

E-mail: info@rco.se • www.rco.se

RCO
SECURITY